

# **RKSV-Modul**

Benutzerhandbuch Vers. 1.0

### **Erste Schritte**

### Diese Voraussetzungen müssen geschaffen werden:

- Es wird je Kasse eine Signatur-Erstellungseinheit benötigt, zu erhalten bei *A-Trust*: <u>https://www.a-trust.at/webshop/</u> Sie benötigen eine Chip-Karte inkl. Zertifikat: <u>a.sign RK CHIP inkl. Zertifikat</u> sowie einen entsprechenden Card-Reader, z.B. <u>Gemalto IDBridge CT40</u>
- Es muss sichergestellt sein, dass jede Kasse über einen Belegdrucker verfügen, der eine qualitativ hochwertige Grafikausgabe gewährleistet.

Möglich ist hier ein Standarddrucker (idealerweise Laser) oder ein hochwertiger Termo-Bondrucker (z.B. *Epson TM-T88V*).

WICHTIGER HINWEIS: Die Druckeransteuerung via ESC-Sequenzen ist hierbei nicht möglich. D.h., Bon-Drucker müssen *mit Treiber* installiert werden !

### **Erste Schritte:**

• Richten Sie Ihren Beleg-Drucker so ein, dass ein Report mit QR-Qode verwendet wird:

Kasse (allg.)		Beleg-Drucke	ſ	Kassenlad	e / Dis	play		Belege	•		
Welche Drucker sin	id verfügb	ar		er welche Schn	ittstelle	e ist der Bo	n-Drucke	er angeso	chlossen	ı	
Bon-Drucker		0	R	S-232 (COM)	0	Оон	VE Treibe	er (Empf.)	Bau	d-> (9600	•
Zweifarbig (z.B. ro	t/schwarz	z) ?	U	SB	0	wo ist e	r angesc	hlossen .	- (CO)	M2	•
<ul> <li>Kann er das €-Syi</li> <li>Kann er Barcodes</li> </ul>	mbol druck s drucken	ken ? ✔ ? □	u	РТ	$\odot$	⊙ mit `	Freiber	EPSON	TM-T8	8III Receipt	•
Standard-Drucker (	A4/5/6)	0									
Bon- und Standard Keiner	Drucker	•	zu v	verwendender S	tandar	d-Drucker		Brother	MFC-98	40CDW (Porto)	•
wie sollen die Belea	e aedruck	t werden									
nicht	Drucken	via Bon-Drucke	r		via St	andard-Dr	ucker				
Verkaufsbelege	0	O Editierbar m	it QR (E	Epson-T 💌	$\odot$	Standard-I	3on-A5 m	nit Q 🔻	L,	Bearbeiter	×
Retourenbeleg	$\odot$	O Editierbar (E	pson-T	reiber) 🔻	0	Standard- Standard-	Bon-A4 Bon-A5			Bearbeiter	×
Gutschein	$\odot$	O Enson-Stan	dard (F	SC/P0 🔻	0	Standard-	Bon-A4 n	nit QR		Bearbeiter	
Abachlijsen	õ				0	User-Bon	A4/5 [1]	iitign		Beerbeiter	
Abschlusse	0	CEpson-Stan	dard (E	SU/PU •	0	User-Bon. User-Bon.	44/5 [3] 44/5 [4]			Pearbeiter	
Umlagerung	$\odot$				0	standard-l	Jmiageru	ing. 🔻			
Kassensturz	۲	O Epson-Stan	dard (E	SC/PO 🔻	0	Standard-I	Kassenst	urz- 🔻			

Bei Verwendung eines Bon-Druckers muss entsprechend "Editierbar mit QR (Epson-Treiber)" gewählt werden:



Sie können diese Reports später individuell anpassen. Wichtig ist, dass als Grundlage dann ein QR-Report gilt.

• Schließen Sie an jede Kasse einen CardReader via USB-Kabel an und stecken die Chipkarte wie auf dem Foto ein.



 Downloaden und installieren Sie nun bitte die frei verfügbare Software *a.sign client*: <u>https://www.a-trust.at/downloads/</u> <u>Client/ASignClient.aspx</u>

Nach der Installation finden Sie im rechten Taskleistenbereich dieses Icon (kann auch ausgeblendet sein)



Hier ein Link zum *a.sign client-*Benutzerhandbuch: <u>https://www.a-trust.at/downloads/client/a-sign%20Client</u>/ <u>%20Benutzerhandbuch.pdf</u>

### **Das RKSV-Modul einrichten**

		RKSV-Mod	lul (Österreich)		x	
QR-Code-Test 1	Einrichten Sie können hier testen, ob I in ausreichender Qualität ar Testbeleg enthält einen De	Verwenden Ihr Drucker einen QR-Code Jsgeben kann, Der mo-Code, der scannbar	Einstellungen Freischa	alten @	7	2 Freischalten
	sein muss. Inhalt: 'Anfang_1 QR-Code-Test am	Fest1_[]Test40_Ende' Beleg-Drucker	Lizenz-Key b041-8559- Jetzt freis	-81Ue-8c/d-UI3e		5 Kasse stilllegen
Kasse initialisieren 4	Kasse initiali:	sieren Kas	se stilllegen Pr	rimär-Daten sichern		- 6 Primär-Daten sichern
Primär-Daten 3	Ihre UID-Nummer AES256-Schlüssel (*	DE245991835 ) 2XbFD3J0YHwtUm	Kassen-ID (* gklAvnzKUfFYRGME4K31	*) BO 🖹		
	Schlüssel-Prüfwert (*) Diese Angaben benötige	pad5 🖹 Z	ertifikat-Serie-Nr. (*) 26 nanmeldung via FinanzOnline bzv	65593591		
	.,					ļ

#### **QR-Code-Test**

QR-Code-Test am Beleg-Drucker

Wenn Sie Ihren Beleg-Drucker eingerichtet haben (siehe 'Erste Schritte'), können Sie hier prüfen, ob der Druck QR-Code in ausreichender Qualität ausgibt.

Sie können dies dann mittels QR-Qode-App auf Ihrem Smartphon testen. Der Code hat folgenden Inhalt: "Anfang\_Test1\_Test2\_Test3\_Test4\_Test5\_Test6\_Test7\_Test8\_Test9\_Test10\_Test11\_Test12\_Test13\_Test14\_Test16\_Test17\_Test18\_Test19\_Test20\_Test21\_Test22\_Test23\_Test24\_Test25\_Test26\_Test26\_Test28\_Test29\_Test31\_Test32\_Test33\_Test34\_Test35\_Test36\_Test37\_Test38\_Test39\_Test40\_Ende"

F	reischalte	n	
	Lizenz-Key	b041-8559-810e-8c7d-0f3e	]√
		Jetzt freischalten	

Sobald Sie den Lizenz-Code eingegeben und das RKSV-Modul freigeschaltet haben, werden alle erforderlichen Primär-Daten generiert.

Diese Daten benötigen Sie bei der Anmeldung der Kasse in FinanzOnline.



Erst damit wird die ordnungsgemäße Aufzeichnung der Verkaufsvorgänge in DEP und der Umsätze im Umsatzsummen-Zähler gestartet und auch die Ausgabe der QR-Codes auf den Belegen erfolgt erst dann.

Ihre UID-Nummer	DE245991	835	Kassen-ID (*)	B0 🖹
AES256-Schlüssel (*)	2XbFD3J0YHw	tUmgklAvnzKUfFYF	RGME4K3TZBI	iKpLPi8=
Schlüssel-Prüfwert	pad5 🗎	Zertifikat-Serie-Nr. (*)	265593	3591

Diese Daten benötigen Sie für die Anmeldung der Kasse bei FinanzOnline.

Sie können diese mit dem kleinen Button jeweils rechts daneben in die Zwischenablage kopieren oder mit [**Primär-Daten sichern]** in eine Textdatei auf dem Desktop ablegen.

4	Kasse initialisieren
	Kasse initialisieren

Sollten nach der Freischaltung Probleme aufgetreten sein, wird hiermit die Primär-Daten generiert. Dies darf nur einmal je Kasse erfolgen.

Dies darf nur einmal je Kasse erfolgen. Nur wenn die Signaturerstellungseinheit gewechselt wurde, ist ggf. eine erneute Initialisierung erforderlich.

	Kasse stilllegen							
,	Aktivieren							
	Kasse stilllegen							

\*Hat aktuell noch keine Bedeutung.



Hiermit werden die Primär-Daten in eine Textdatei auf dem Desktop ablegen.

## **Register 'Verwenden'**

Startbeleg erstellen	Monats- uno	d Jahresbeleg	
Einrichten Ver	RKSV-Modul (Österreich) wenden Einstellungen Belege		
Startbeleg erstellen	Monatsabschluss Monatsabschluss Monats jeden Monats nachfragen DEP-Datensicherung	Jahresabschluss Am Anfang eines jeden Jahres nachfragen	 DED Sieker
Speicherort 🖉 Am Anfang eines jeden Quarta	als nachfragen DEP-Datenexport	Jetzt Sichern	- 3 DEP Sichern
Speicherort		Jetzt Exportieren	- 5 DEP exportieren

#### Startbeleg erstellen



Der Start-Beleg erzeugt das Datenerfassungsprotokoll (DEP), setzt den Bon-Nummernkreis auf 1 und den Umsatzsummen-Zähler auf 0.

Der Start-Beleg darf also normalerweise **nur einmal** erstellt werden. Nur wenn die Signaturerstellungseinheit gewechselt wurde, ist ggf. wieder ein Start-Beleg zu erstellen.



Hiermit werden am Ende eines jeden Monats bzw. Jahres die entsprechenden Abschlussbelege generiert.

Beachten Sie bitte, dass der Monatsabschluss nur intern ausgeführt wird (mit Buchung in das DEP). Nur der Jahresabschluss muss ausgedruckt, an FinanzOnline gemeldet und archiviert werden.

Diese Sicherung des DEP ist zwingend **mind. alle 3 Monate** vorgeschrieben. Sie sollten hierfür einen externen Datenträger verwenden.

### automatische Erinnerung

Am Anfang eines jeden Quartals nachfragen

Wenn diese Option aktiviert ist (Standard), werden Sie beim ersten Systemstart zu beginn eines jeden Quartals an die Sicherung des DEP erinnert.

#### DEP exportieren

Jetzt Exportieren

### **Register 'Einstellungen'**

MwSt-Einstellungen			QR-Code-Einstellungen
	RKSV-Modul	(Österreich)	
Einrichten	Verwenden	Einstellungen	
ì	wSt-Zuordnungen		— Einstellungen für QR-Code —
Betrag-Satz-Normal	Normaler MwSt-Satz (19,00%)	•	Fehlerkorrektur Level M
Betrag-Satz-Ermaessigt-1	Halber MwSt-Satz (7,00%)	•	Skalierung (Größe) 3 💌
Betrag-Satz-Null	MwSt-Befreit (0,00%)	•	
Betrag-Satz-Ermaessigt-2	MwSt-Befreit (0,00%)	•	
Betrag-Satz-Besonders		•	

### **MwSt-Einstellungen**

MwSt-Zuordnungen					
	-				
Betrag-Satz-Normal	Normaler MwSt-Satz (19,00%)				
Betrag-Satz-Ermaessigt-1	Halber MwSt-Satz (7,00%)				
Betrag-Satz-Null	MwSt-Befreit (0,00%)				
Betrag-Satz-Ermaessigt-2	MwSt-Befreit (0,00%)				
Betrag-Satz-Besonders	<b></b>				

Diese Einstellungen sich sehr wichtig und sollten mit großer Sorgfalt erfolgen.

**Fashion***Lager*® versucht die entsprechenden Schlüssel automatisch zuzuordnen, Sie müssen dies aber zwingend überprüfen und ggf. korrigieren.

Mit Stand 01.04.2017 sind folgende Zuordnungen vorgeschrieben:

- Betrag-Satz-Normal
- -> Ihr MwSt-Satz für 20% (Normaler MwSt-Satz)
- Betrag-Satz-Ermaessigt-1 -> Ihr MwSt-Satz für 10% (Halber MwSt-Satz)
- Betrag-Satz-Null
- -> Ihr MwSt-Satz für 0% (MwSt-Befreit)

- \* Betrag-Satz-Ermaessigt-2 -> Ihr MwSt-Satz für 13% (wenn vorhanden)
   \* Betrag-Satz-Besonders -> [aktuell nicht verwendet, kann also frei bleiben]

\*optional (Stand 01.04.2017)

2 Q	QR-Code-Einstellungen Einstellungen für QR-Code							
	Fehlerkorrektur Level	M						
	Skalierung (Größe)	3 🔹						

Hier sollten Sie nur nach Aufforderung durch unseren Support Änderungen vornehmen.

# Fehlermeldungen



Diese Meldung wird immer auftreten, wenn es ein Problem mit der Chip-Karte und/oder dem CardReader gibt wenn z.B. der Reader nicht korrekt an den Rechner angeschlossen oder die Karte nicht richtig eingesteckt ist. In dem Fall sollten Sie das Modul bzw. die Kasse schließen, das Problem beheben und neu starten.



Wenn Sie das RKSV-Modul freigeschaltet aber noch keinen Startbeleg erstellt haben, wird diese Meldung erscheinen.

Erst mit Erstellung des Startbeleges wird ein Datenerfassungsprotokoll (DEP) angelegt und der Umsatzsummenzähler gestartet.

**Falls Sie schon einen Startbeleg erstellt haben**, liegt hier ein gravierenderes Problem vor, z.B. eine Beschädigung oder Vernichtung des DEP.

In dem Fall kontaktieren Sie bitte umgehend unseren Support.

In der Kasse wird Ihnen stets angezeigt, wenn es ein Problem mit der Signatur-Erstellungseinheit gibt:



Ein entsprechender Hinweis erscheint dann auch auf den Belegen.

Beachten Sie bitte, dass der erste signierte Beleg **nach** einem Ausfall der Signaturerstellungseinheit ein interner Null-Bon ist.

Dieser wird automatisch erzeugt und nur im DEP registriert, also nicht ausgedruckt. Die Bon-Nummern machen also auf den ausgedruckten Belegen einen Sprung um 1 nach vorn.